

Alcatel OmniPCX Office

Installation et démarrage

- Objectifs:
 - Installer et démarrer un Alcatel OXO
 - Installer PM5
 - Connexion de PM5 sur l'OXO
 - Analyse de la conf matérielle de l'OXO
 - Réaliser un reset à froid du PABX

- Mise en œuvre:
 - Effectuer le câblage du PABX
 - Connecter les postes
 - Installer si besoin PM5 sur l'ordinateur
 - Se connecter au PABX en mode expert (mot de passe pbxk1064)
 - Relever dans matériels et limites\cabinet principal
 - Les cartes filles présentes et le numéro de série de la CPU (menu contextuel\détails)

- Réinitialisation à froid du PABX:
 - Dans PM5 particularités système\réinit du système choisir automatique:



- Changer l'adresse IP du PABX
- Il y a deux méthodes :
 - DHM poste ou PM5
 - PM5:
 - Matériels\limites\cartes IP
 - DHM poste
 - System, install, mot de passe, global
 - Netcnf et changer les valeurs @ip et masque
 - Ne pas oublier de redémarrer le PABX

- Configurer un poste IP
 - Deux manières: @ip statique ou dynamique
 - L'adresse du serveur TFTP est celle de la CoCPU
 - Deux moyens: DHM et PM5
 - La gestion par interface web ou PM5 nécessite le login: admin et le mot de passe Dol3aFf8.
 - Le mot de passe d'un téléphone est par défaut 1515

Groupements de postes

- Se connecter avec PM5
 - Pabx client/modification
typique/groupes/groupes d'appel
 - Tester les différentes configurations:

- **Des exemples à réaliser:**
- Groupement d'appel avec les postes 101,102 et 103. les postes sonnent en même temps
- Groupement dans lequel le poste 100 est en émission, et les postes 101 et 103 en réception
- Le poste 101 filtre les appels du poste 102 (groupe patron/secrétaire)